

# CARSENSE 303-L

ЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

## Применение

Логический контроллер CarSense 303-L работает с датчиками CS303-DB или CS303-FP. Логический интерфейс расширяет функциональность датчиков, предоставляя дополнительные функции и выполнение специфических логических операций, чтобы расширить возможности системы при более требовательных инсталляциях.

Логический интерфейс позволяет подключать один или два датчика и обеспечить 6 логических функций и 2 отдельных релейных выхода. После того, как датчик(и) запрограммирован с помощью контроллера CS303-C1, датчик(и) сохраняет настройки и работает независимо от контроллера CS303-C1 и может быть подключен к логическому интерфейсу CarSense 303-L.

Датчик CS303 обеспечивает обнаружение на расстоянии до 1,52м во всех направлениях. Логический интерфейс CS303L позволяет подключить два датчика к одному выходу, чтобы увеличить зону обнаружения до 1,52 x 3,04м. Кроме того, можно выбрать логику направления А / В с отдельным выходом для каждого направления движения, когда транспортное средство проезжает через два датчика.

Светодиоды состояния и прочный корпус со стандартным 11-контактным коннектором делают установку CS303L быстрой и простой.

# CS303-L



EMX

INDUSTRIES

АБВ-Техзапчасть

Россия, г. Москва, Южное Бутово, ул. Венёвская 3;

Тел.: +7(499)3229532

E-mail: [info@automat-doors.ru](mailto:info@automat-doors.ru)


[www.automat-doors.ru](http://www.automat-doors.ru)

## ЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

- Управление двумя реле
- A/V направленная логика
- Импульс при въезде
- Импульс при выезде
- Двойное реле
- Только 1 реле



CS303-L



LD-11B

## Технические характеристики

<b>Индикатор питания</b>	Зеленый светодиод
<b>Индикатор детекции</b>	2-а красных светодиода
<b>Переключатель конфигурации</b>	10-ти позиционный вращающийся переключатель
<b>Выходы</b>	Реле 1: SPDT (форма C) Реле 2: SPST (форма A)
<b>Выходные номинальные характеристики</b>	1A @ 24 VDC/120 VAC
<b>Рабочая среда</b>	-40° C...82° C 0...95% относительная влажность
<b>Материал корпуса</b>	ABS
<b>Класс защиты</b>	IP30
<b>Питание</b>	12-30 VDC и 24 VAC
<b>Рабочий ток (режим ожидания/обнаружения)</b>	Один датчик подключен: 22/35mA Два датчика подключены: 33/60mA
<b>Схема защиты электропитания</b>	Обратная полярность и предохранитель
<b>Размеры</b>	73мм x 38мм x 78мм
<b>Вес</b>	113г
<b>Разъём</b>	коннектор 11pin male (JEDEC B11-88)

## Информация для заказа

- CS303-L Логический интерфейс в комплекте с черной 11-контактной базой розетки, монтаж на DIN-рейку

ГАРАНТИЯ EMX INC. На описанный здесь продукт сроком на 2 года при нормальном использовании и обслуживании с даты продажи нашему покупателю. Изделие не будет иметь дефектов в материалах и его изготовлении. Эта гарантия не распространяется на обычный износ, неправильное обращение, неправильное использование, перегрузку, изменение продукта или ущерб, причиненный покупателем из-за неправильного подключения или повреждения молнией. Мы не предоставляем гарантию товарной пригодности. Также мы не предоставляем никаких гарантий, явных, подразумеваемых или любых подтверждений фактов или заявлений, выходящих за рамки приведенного здесь описания. Исключительная ответственность и обязанность EMX Inc., а также исключительное средство правовой защиты покупателя ограничиваются ремонтом или заменой несоответствующей детали или деталей, по усмотрению EMX. Ни при каких обстоятельствах EMX Inc. не несет ответственности за ущерб любого характера, включая случайные или косвенные убытки, включая, помимо прочего, любые убытки, возникшие в результате дефектов в материалах или изготовлении. Ред. 1.5 19.11.15



MADE IN USA